

Valinnaiset lisävarusteet

Voit tallentaa pitempään käyttäen valinnaista akkua.

Tuotenimi	Kuvaus
Akku - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Antaa pidemmän tallennusajan. Sitä voidaan käyttää myös vara-akkuna.
Akkulaturi AA-VG1	Sallii akun lataamisen ilman tämä laitteen käyttöä.
HDMI-johto - VX-HD310ES - VX-HD315ES - VX-HD320 - VX-HD330	- Korkealla kuvanlaadulla katseleminen. - Lähettaa video-, ääni- ja ohjaussignaaleja laitteiden välillä.

HUOMAUTUS :

- Lisätietoja löydät luettelostamme.
- BN-VG114E on sama akku kuin se, joka toimitetaan laitteen mukana.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Todellinen tallennusaika		Yhtämittainen tallennusaika	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Toimitettu)	1 h (1 h 5 min)	1 h (1 h 5 min)	1 h 50 min (2 h)	1 h 50 min (1 h 55 min)
BN-VG121E	1 h 35 min (1 h 40 min)	1 h 30 min (1 h 35 min)	2 h 50 min (3 h 5 min)	2 h 45 min (2 h 55 min)
BN-VG138E	2 h 50 min (3 h)	2 h 40 min (2 h 55 min)	5 h 5 min (5 h 30 min)	4 h 55 min (5 h 20 min)

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "4" (kirkas).
(): Arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)