### **HDMI AUSGANG**

Zur Einstellung der Ausgabe über den HDMI-Stecker dieses Geräts, wenn es an ein Fernsehgerät angeschlossen ist.

#### ■ 3D-Modus (für GZ-HM960)

Einstellung	Details
AUTO	Stellt Bilder entsprechend des unterstützten Monitoreingangsformats dar.
SIDE-BY-SIDE AUSGABE	Gibt Bilder über den HDMI-Stecker, unabhängig vom unterstützten Monitoreingangsformat, in "SIDE-BY-SIDE AUSGABE" (960x1080ix2-Kanal) wieder.
BESTIMMTE TV- TYPEN	Gibt Bilder über den HDMI-Stecker in "SIDE-BY- SIDE AUSGABE" (960x1080ix2-Kanal) wieder, wenn "1080i" vom Monitor unterstützt wird. Gibt Bilder über den HDMI-Stecker in "2D" (576p oder 576i) wieder, wenn der Monitor "1080i" nicht unterstützt.

### **HINWEIS:**

 Bei Anschluss an ein 3D-kompatibles Fernsehgerät werden Bilder im Aufnahmemodus per "SIDE-BY-SIDE AUSGABE" ausgegeben, unabhängig von der Einstellung für "HDMI AUSGANG".

# Anzeige auf Fernsehgerät über HDMI-Ausgang (für GZ-HM960)

# ■ Wenn für HDMI AUSGANG die Option "AUTO" gewählt wurde

Videoausgang	Videoausgang
2D-Fernsehgerät	3D-fähiges Fernsehgerät
2D	3D


- Werden 3D-Bilder selbst bei Anschluss an ein 3D-fähiges Fernsehgerät nicht angezeigt, stellen Sie für "HDMI AUSGANG" die Option "BESTIMMTE TV-TYPEN" oder "SIDE-BY-SIDE AUSGABE" ein.
- Wurde bei Anschluss an ein 2D-Fernsehgerät für "HDMI AUSGANG" die Option "BESTIMMTE TV-TYPEN" gewählt, werden das linke und rechte Bild nebeneinander angezeigt.
- Werden 3D-Bilder auf einem 3D-kompatiblen Fernsehgerät wiedergegeben, schaltet die LCD-Monitoranzeige in den 2D-Modus.
- Einzelheiten finden Sie in den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts bzw. in dessen Bedienungsanleitung.

### ■ 2D-Modus (für GZ-HM960/GZ-HM845)


Einstellung	Details
AUTO	Es wird empfohlen, "AUTO" als Standard zu wählen.
576p	Wählen Sie diese Option, wenn das Video mit der Einstellung "AUTO" nicht richtig ausgegeben wird.

### Anzeige des Menüpunkts

1 Berühren Sie "MENU".



2 Berühren Sie "♣".



3 Berühren Sie "HDMI AUSGANG".

