

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

شرح	نام محصول
<ul style="list-style-type: none"> • امکان زمان ضبط طولانی تری می دهد. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری یدکی استفاده شود. 	بسته باتری BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E •
<ul style="list-style-type: none"> • امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند. 	شارژر باتری AA-VG1 •
<ul style="list-style-type: none"> • برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. • با نزدیکترین مرکز خدمات JVC تماس بگیرید. 	کابل کامپوننت QAM1266-001 •
<ul style="list-style-type: none"> • برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. • انتقال فیلم، صدا و سیگنال های کنترل بین دستگاه ها. 	کابل HDMI VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330 •

نکته :

- ممکن است لوازم جانبی اختیاری فوق الذکر در بعضی مناطق کار نکند.
- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- BN-VG114E همان بسته باتری است که همراه این دوربین ارائه می شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

■ نمایش 3 بعدی در مانیتور LCD (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

زمان متوالی ضبط	زمان واقعی ضبط	بسته باتری
1 ساعت	35 دقیقه	BN-VG114E (ارائه شده)
1 ساعت و 30 دقیقه	50 دقیقه	BN-VG121E
2 ساعت و 45 دقیقه	1 ساعت و 30 دقیقه	BN-VG138E

■ نمایش 2 بعدی در مانیتور LCD (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

زمان متوالی ضبط	زمان واقعی ضبط	بسته باتری
1 ساعت و 10 دقیقه	40 دقیقه	BN-VG114E (ارائه شده)
1 ساعت و 45 دقیقه	1 ساعت	BN-VG121E
3 ساعت و 5 دقیقه	1 ساعت و 40 دقیقه	BN-VG138E

■ نمایش 2 بعدی در مانیتور LCD (ویژه GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

زمان متوالی ضبط	زمان واقعی ضبط	بسته باتری
1 ساعت و 15 دقیقه	40 دقیقه	BN-VG114E (ارائه شده)
1 ساعت و 55 دقیقه	1 ساعت و 5 دقیقه	BN-VG121E
3 ساعت و 25 دقیقه	1 ساعت و 55 دقیقه	BN-VG138E

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "نور" روی "خاموش" و "روشنایی مانیتور" روی "3" (استاندارد) بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود.
(توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
(بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)