Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



1 LCD monitörü açın.



2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.



- 1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan JVC AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- Sağlanan LoiLoScope AX yazılımı bilgisayar üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirmelidir.
- 3 Yedek kopyası alınacak dosyaları seçin.



4 "Back-up,,'yi seçin.



5 Yedekleme işlemini başlatın.

🐇 LoiLoSco	pe	
All files sa	wed on the camera will be backed up.	
Back-Up I	ne size : 1 MB	
	Used Space 📙 Brand Space	
	Available Space : 6	e tiklatir
	YES NO	

• Yedekleme başlar.

NOT :

- Yedekleme yapmadan önce, videoların içinde saklandığı SD kartı bu birime yükleyin.
- Sağlanan yazılımı kullanarak dosyalarınızın yedek kopyasını aldıktan sonra, bu birim üzerine geri alınamazlar.
- Eğer sağlanan yazılımla LoiLoScope AX ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Müşteri Destek Bilgileri, ne başvurun.

Ana sayfa	http://loilo.tv/product/15

 Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar,, üzerine tıklatın.



- 2 "Safely Remove USB Mass Storage Device,, üzerine tıklatın.
- 3 (Windows Vista için) "OK,, üzerine tıklatın.
- 4 USB kablosunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.