

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı - BN-VG114E/BN-VG114AC - BN-VG121E/BN-VG121AC - BN-VG138E	Daha uzun kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
Bileşen Kablosu QAM1266-001	- Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için. - Size en yakın JVC servis merkezine danışın.
HDMI Kablosu - VX-HD310ES - VX-HD315ES - VX-HD320 - VX-HD330	- Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için. - Aygıtlar arasında görüntü, ses ve kontrol sinyallerini iletir.

NOT :

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E/BN-VG114A, bu birim ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi		Sürekli Kayıt Süresi	
	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670
BN-VG114E/BN-VG114AC (Sağlanan)	1 sa (1 sa 5 dak)	1 sa (1 sa 5 dak)	1 sa 50 dak (2 sa)	1 sa 50 dak (1 sa 55 dak)
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 sa 35 dak (1 sa 40 dak)	1 sa 30 dak (1 sa 35 dak)	2 sa 50 dak (3 sa 5 dak)	2 sa 45 dak (2 sa 55 dak)
BN-VG138E	2 sa 50 dak (3 sa)	2 sa 40 dak (2 sa 55 dak)	5 sa 5 dak (5 sa 30 dak)	4 sa 55 dak (5 sa 20 dak)

- Yukarıdakiler, “IŞIK,” “KAPAT,” konumuna ve “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” “4,” (daha parlak) konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir. (): Bunlar, “IŞIK,” “KAPAT,” konumuna ve “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” “3,” (standart) konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırmaya kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)