

Valinnaiset lisävarusteet

Voit tallentaa pitempään käyttäen valinnaista akkua.

Tuotenimi	Kuvaus
Akku • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Antaa pidemmän tallennusaajan. Sitä voidaan käyttää myös vara-akkuna.
Akkulaturi • AA-VG1	• Sallii akun lataamisen ilman tämän laitteen käyttöä.
HDMI-johto • VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330	• Korkealla kuvanlaadulla katseleminen. • Lähettää video-, ääni- ja ohjaussignaaleja laitteiden välillä.

HUOMAUTUS :

- Joillakin alueilla edellä mainitut valinnaiset lisävarusteet eivät ehkä ole tuettuja.
- Lisätietoja löydät luettelostamme.
- BN-VG114E on sama akku kuin se, joka toimitetaan laitteen mukana.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

■ LCD-monitorin 3D-näyttö (GZ-HM960:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	35 min	1 h
BN-VG121E	50 min	1 h 30 min
BN-VG138E	1 h 30 min	2 h 45 min

■ LCD-monitorin 2D-näyttö (GZ-HM960:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	40 min	1 h 10 min
BN-VG121E	1 h	1 h 45 min
BN-VG138E	1 h 40 min	3 h 5 min

■ LCD-monitorin 2D-näyttö (GZ-HM845:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	40 min	1 h 15 min
BN-VG121E	1 h 5 min	1 h 55 min
BN-VG138E	1 h 55 min	3 h 25 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)