

## SORTIE HDMI

Définit la sortie du connecteur HDMI de cet appareil lorsqu'il est raccordé à un téléviseur.

### Mode 3D (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

Réglage	Détails
AUTO	Produit des images en fonction de la résolution d'entrée du moniteur supporté.
SORTIE COTE-A-COTE	Produit des images à partir du connecteur HDMI dans "SORTIE COTE-A-COTE" (960x1080i2ch) quelque soit la résolution de sortie du moniteur supportée.
CERTAINS TYPES DE TV	Produit des images à partir du connecteur HDMI dans "SORTIE COTE-A-COTE" (960x1080i2ch) si le format d'entrée "1080i" est supporté par le moniteur. Produit des images à partir du connecteur HDMI dans "2D" (576p ou 576i) si "1080i" n'est pas supportée par le moniteur.

#### Remarque :

- Lorsque vous êtes connecté à un téléviseur compatible 3D dans le mode d'enregistrement, les images sont sorties dans "SORTIE COTE-A-COTE" quelle que soit la configuration de "SORTIE HDMI".

## Affiche sur le téléviseur via la sortie HDMI (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

### Lorsque SORTIE HDMI est réglé sur "AUTO"

Sortie vidéo	Sortie vidéo
TV 2D	TV compatible 3D
2D	3D

- Si des images 3D ne peuvent être vues lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur compatible 3D, réglez "SORTIE HDMI" sur "CERTAINS TYPES DE TV" ou "SORTIE COTE-A-COTE".
- Si "SORTIE HDMI" est réglé sur "CERTAINS TYPES DE TV" lorsqu'il est connecté à un téléviseur 2D, les images à gauche et à droite apparaîtront côte à côte.
- Lorsque des images 3D sont lues sur un téléviseur compatible 3D, l'affichage sur l'écran LCD est en 2D.
- Pour plus de détails sur les réglages de votre téléviseur, consultez son manuel d'instruction.

### Mode 2D (pour GZ-HM970/GZ-HM960/GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

Réglage	Détails
AUTO	Il est recommandé de sélectionner "AUTO" généralement.
576p	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n'est pas sortie correctement dans "AUTO".

## Affichage de l'élément

- Appuyez sur "MENU".



- Appuyez sur "⚙️".



- Appuyez sur "SORTIE HDMI".

