

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Daha uzun kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
Bileşen Kablosu QAM1266-001	- Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için. - Size en yakın JVC servis merkezine danışın.
HDMI Kablosu - VX-HD310 - VX-HD315 - VX-HD320 - VX-HD330	- Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için. - Aygıtlar arasında görüntü, ses ve kontrol sinyallerini iletir.

NOT : —

- Yukarıdaki isteğe bağlı aksesuarlar, bazı bölgelerde desteklenmiyor olabilir.
- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımıdır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)**■ LCD Monitör üzerinde 3 boyutlu Gösterim (GZ-HM970/GZ-HM965 için)**

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	35 d	1 s
BN-VG121E	50 d	1 s 30 d
BN-VG138E	1 s 30 d	2 s 45 d

■ LCD Monitör üzerinde 2 boyutlu Gösterim (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	40 d	1 s 10 d
BN-VG121E	1 s	1 s 45 d
BN-VG138E	1 s 40 d	3 s 5 d

■ LCD Monitör üzerinde 2 boyutlu Gösterim (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	40 d	1 s 15 d
BN-VG121E	1 s 5 d	1 s 55 d
BN-VG138E	1 s 55 d	3 s 25 d

- Yukarıdakiler, “IŞIK,” “KAPAT,” konumuna ve “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” “3,” (standart) konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)