

Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung

Sie können sowohl die verbleibende Videoaufnahmezeit im eingebauten Speicher und auf der SD-Karte als auch die verbleibende Akkuleistung prüfen.

 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Video- oder Standbildmodus.




- Das Symbol für den Video- oder Standbildmodus wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste INFO.



- Wenn Sie den Standbildmodus gewählt haben, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 4.
- 3 Anzeigen der verbleibenden Aufnahmezeit.



- Die verbleibende Aufnahmezeit wird nur im Videoaufnahmemodus angezeigt.
- Drücken Sie die INFO-Taste, um die auf dem jeweiligen Aufnahmemedium verbleibende Aufnahmezeit zu prüfen.
- \bullet Berühren Sie ${\hfill}\Box$, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen.
- Berühren Sie 🔩, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.
- $\bullet\,$ Berühren Sie \times , um die Anzeige auszublenden.
- 4 Anzeigen der verbleibenden Akkuleistung.



- Berühren Sie bei Videoaufnahmen , um zur Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit zurückzukehren. Berühren sie bei Standbildaufnahmen, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.
- Zum Verlassen der Anzeige drücken Sie die Taste INFO oder berühren Sie X.
- Ist das AC-Netzteil angeschlossen, wird die verbleibende Akkuleistung nicht angezeigt werden.

HINWEIS:

 Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie durch deren Berühren die gewünschte Videoqualität einstellen.

Geschätzte Videoaufnahmezeit

Qualität	Qualität Eingebauter Speicher		SDHC/SDXC-Karte					
	8 GB (für GZ-HM845)	16 GB (für GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	1 Std. 20 Min.	20 m	40 m	1 Std. 20 Min.	2 Std. 50 Min.	4 Std. 20 Min.	5 Std. 50 Min.
XP	50 m	2 Std.	30 m	1 Std.	2 Std.	4 Std. 10 Min.	6 Std. 10 Min.	8 Std. 20 Min.
SP	1 Std. 20 Min.	2 Std. 50 Min.	40 m	1 Std. 20 Min.	2 Std. 50 Min.	5 Std. 50 Min.	8 Std. 40 Min.	11 Std. 50 Min.
EP	3 Std. 20 Min.	7 Std.	1 Std. 40 Min.	3 Std. 40 Min.	7 Std. 10 Min.	14 Std. 50 Min.	21 Std. 50 Min.	29 Std. 50 Min.

[•] Die tatsächliche Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmeumfeld kürzer sein.

Geschätzte Anzahl der Standbilder (Einheit: Anzahl der Aufnahmen)

Bildgröße	Eingebauter Speicher		SDHC-Karte			
	8 GB (für GZ-HM845)	16 GB (für GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3.968×2.976 (4:3)	1.000	2.200	500	1.100	2.300	4.700
2.656×1.992 (4:3)	2.400	4.900	1.200	2.600	5.200	9.999
2.304×1.728 (4:3)	3.100	6.500	1.700	3.400	6.900	9.999
1.600×1.200 (4:3)	6.500	9.999	3.500	7.100	9.999	9.999
640×480 (4:3)	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
1.920×1.080 (16:9)	6.100	9.999	3.200	6.700	9.999	9.999

Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb) ■ 3D-Anzeige auf dem LCD-Monitor (für GZ-HM960)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG114E (Mitgeliefert)	35 m	1 Std.
BN-VG121E	50 m	1 Std. 30 Min.
BN-VG138E	1 Std. 30 Min.	2 Std. 45 Min.

■ 2D-Anzeige auf dem LCD-Monitor (für GZ-HM960)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit		
BN-VG114E (Mitgeliefert)	40 m	1 Std. 10 Min.		
BN-VG121E	1 Std.	1 Std. 45 Min.		
BN-VG138E	1 Std. 40 Min.	3 Std. 5 Min.		

■ 2D-Anzeige auf dem LCD-Monitor (für GZ-HM845)

Akku Tatsächliche Aufnahmezeit		Ununterbrochene Aufnahmezeit		
BN-VG114E (Mitgeliefert)	40 m	1 Std. 15 Min.		
BN-VG121E	1 Std. 5 Min.	1 Std. 55 Min.		

BN-VG138E	1 Std. 55 Min.	3 Std. 25 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für "LICHT" die Option "AUS" und für "MONITORHELLIGKEIT" die Option "3" (Standard) gewählt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten. (Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)