

Volitelné příslušenství

Pokud použijete baterie, které nejsou součástí příslušenství, můžete nahrávat déle.

Název výrobku	Popis
Baterie - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Poskytuje delší čas záznamu. Lze ji rovněž využít jako náhradní baterii.
Nabíječka baterie AA-VG1	Umožňuje nabití baterie bez použití tohoto přístroje.
HDMI kabel - VX-HD310 - VX-HD315 - VX-HD320 - VX-HD330	- Pro sledování záznamu ve vysoké obrazové kvalitě. - Přenáší video, audio a ovládací signály mezi zařízeními.

POZNÁMKA :

- Výše uvedená volitelná příslušenství nemusí být podporována v některých zemích.
- Více informací získáte v katalogu.
- S tímto přístrojem je jako součást příslušenství dodávána baterie BN-VG114E.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

■ 3D displej na LCD monitoru (pro GZ-HM960)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG114E (součástí příslušenství)	35 min	1 hod
BN-VG121E	50 min	1 hod 30 min
BN-VG138E	1 hod 30 min	2 hod 45 min

■ 2D zobrazení na LCD monitoru (pro GZ-HM960)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG114E (součástí příslušenství)	40 min	1 hod 10 min
BN-VG121E	1 hod	1 hod 45 min
BN-VG138E	1 hod 40 min	3 hod 5 min

■ 2D zobrazení na LCD monitoru (pro GZ-HM845)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG114E (součástí příslušenství)	40 min	1 hod 15 min
BN-VG121E	1 hod 5 min	1 hod 55 min
BN-VG138E	1 hod 55 min	3 hod 25 min

- Výše uvedené hodnoty platí, když je „SVĚTLO“ nastaveno na „VYPNUTO“ a „JAS MONITORU“ je nastaveno na „3“ (standard).
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete. (Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)
- Při dosažení konce životnosti baterie se doba záznamu zkrátí, i když je baterie plně nabitá. (Vyměňte baterii za novou.)