

Accesorios opcionales

Puede grabar durante un periodo más prolongado utilizando la batería opcional.

Nombre del producto	Descripción
Baterías <ul style="list-style-type: none"> ● BN-VG114U ● BN-VG121U ● BN-VG138U 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ofrece más tiempo de grabación. También se puede utilizar como una batería extra.
Cargador de batería <ul style="list-style-type: none"> ● AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> ● Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.
Cable componente <ul style="list-style-type: none"> ● QAM1266-001 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para visualizaciones a la más alta calidad de imagen. ● Consulte con su centro de servicio de JVC más cercano.
Cable HDMI <ul style="list-style-type: none"> ● VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para visualizaciones a la más alta calidad de imagen. ● Transmite señales de vídeo, audio y control entre dispositivos.

Nota :

- Es posible que los accesorios opcionales anteriores no sean compatibles en algunas regiones.
- Para obtener más información, consulte el catálogo.
- BN-VG114U es la misma batería que viene con esta unidad.

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

■ Visualización en 3D en monitor LCD (para GZ-HM960)

Baterías	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG114U (suministrado)	35 m	1 h
BN-VG121U	50 m	1 h 30 m
BN-VG138U	1 h 30 m	2 h 45 m

■ Visualización en 2D en monitor LCD (para GZ-HM960)

Baterías	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG114U (suministrado)	40 m	1 h 10 m
BN-VG121U	1 h	1 h 45 m
BN-VG138U	1 h 40 m	3 h 5 m

■ Visualización en 2D en monitor LCD (para GZ-HM860)

Baterías	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG114U (suministrado)	40 m	1 h 15 m
BN-VG121U	1 h 5 m	1 h 55 m
BN-VG138U	1 h 55 m	3 h 25 m

- Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar).
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).